



Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei PVundSO GbR



new energy

EINBINDUNG DES MODULWECHSELRICHTER (DATENLOGGER) INS WLAN.

- Verbinden sie sich per Laptop oder PC mit dem WLAN des Datenloggers(AP_xxxxxxx). Der Netzwerkschlüßel ist:12345678
- Mit dem Datenlogger verbunden Loggen sie sich ein, dazu bitte folgende IP Adresse im Browser eintippen 10.10.100.254

× + ← → ♡ ŵ ⊕ 10.10.100.254			
	Melden Sie sich an, um auf diese Website zuzugreifen. Autorisierung angefordert von http://10.10.100.254 Ihre Verbindung mit dieser Website ist nicht sicher. Benutzername Kennwort Anmelden Abbrechen	Benutzernamme: admin Passwort: admin	

PVundS

EINBINDUNG DES MODULWECHSELRICHTER (DATENLOGGER) INS WLAN.

Nach dem Einloggen erscheint folgende Ansicht

			中文 English			Help	
Status Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset	Inverter information Inverter serial number Firmware version (main) Firmware version (slave) Inverter model Rated power Current power Yield today		中文 English Help The device can be used as a wireless access point (AP mode) to facilitate users to configure the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA mode) to connect the remote server via wireless router.	Status Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset	Please select your current wireless network: Site Survey SSID RSSIC hannel Falcon OG F496015508110.001 42 6 FRITZIBox DE.33.01:F34927 23 6 FRITZIBox DE.33.01:F34927 23 6 FRITZIBox DE.33.01:F34927 21 6 FRITZIBox DE.33.01:F34927 21 6 FRITZIBox DE.33.01:F34927 21 6 FRITZIBox DE.33.01:F3492 11 11 FRITZIBox F3452 11 11 FRITZIBox F3452 11 11 GastrugangFB F3452 13 11 FRITZIBox F3452 11 11 FRITZIBox F3452 13 11 GastrugangFB F3452 11 11 FRITZIBox F3452 0 11 Gimax AP 30.715256 0 1 MULAN-276F77 41.90.45527 0 1 *Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the <	Help The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.	
	Total yield Alerts Last updated + Device information + Remote server information Web Ver:1.0.24	153.6 kWh 0	Status of remote server Note connected: Connection to server failed last time. If under such status, please check the issues as follows: (1) check the device information to see whether IP address is obtained or not; (2) check if the router is connected to internet or at 1 2 3 4 	Add wireless network manually: Refresh Add wireless network manually: Network name (SSID) (Note: case sensitive) Encryption method Disable V			

Bitte den Wizzard auswählen.

Wählen sie ihr Heim WLAN/Netzwerk aus.



EINBINDUNG DES MODULWECHSELRICHTER (DATENLOGGER) INS WLAN.







Installation und Einrichtung der App Solarman Smart.



PER SMART PHONE ODER TABLET IM APP STORE DIE "SOLARMAN SMART" APP SUCHEN UND INSTALLIEREN. ANSCHLIEßEND REGISTRIEREN UND BENUTZERKONTO ANLEGEN.





@ 4 W \$ 63% .

Confirm the location

ERSTELLEN DER ANLAGE

A 4 8 2 64%

Confirm Plant Info

Industrial Commercial Utility

Ground All Power on Grid Offline Storage System



oben rechts drücken und eine Anlage erstellen

Adresse auswählen. Meist wird der Standort per GPS vorgeschlagen.

- Plan	t Details
Basic Info	
Plant Name	Beispiel
Time Zone	(UTC+01:00) Amsterdam,Berlin,Bern,Rom e,Stockholm,Vienna
System Info	
Plant Type	Residential Rooftop
System Type	All on Grid
Installed Capacity(kWp)	0.65
Operating Date (i)	2020-06-20
Yield Info	
Currency	EUR
Unit Price(EUR/ (i) kWh)	Please enter (Optional)
Total Cost(EUR)	Please enter (Optional)

angeben. Kein 0,xx sondern 0.xx eingeben.



Seriennummer Datenlogger hinzufügen.

Auf der Verpackung befindet sich ein Aufkleber mit QR-Code und Seriennummer.

Wichtig sowohl der Datenlogger als auch der Wechselrichter haben eine eigene Serien Nummer.

Zur Einrichtung des Monitorings ist nur die Nummer des Datenloggers erforderlich.

Bei der Einrichtung über das Smartphone kann der QR-Code gescannt werden. (Keine Eingabe per Hand erforderlich).

